WBMA
De Wilgen 17, 1911 CC Uitgeest
+31 (0)8513 00873 · info@zeno-noodverlichting.nl
zeno-noodverlichting.nl

ZENO NOODVERLICHTING

DATASHEET · TAURAC

Accu Noodverlichting 618SFT

Artikelnummer **618SFT**

Vervangaccu noodverlichting 6 V 1800 mAh Vervangaccu van 6 V en 1800 mAh.



SPANNING	CAPACITEIT	TYPE
6 V	**1800 mAh**	**NiCd**
AANSLUITING		
Faston 4,8 mm		

Technische gegevens

ELEKTRISCH

Spanning	**6 V**
Capaciteit	**1800 mAh**
Chemie	**NiCd**
Type	**HT, Sub C cel**
Aansluiting	**Faston 4,8 mm**
Configuratie	**Staaf 3 Cellen + Staaf 2 Cellen**

BEHUIZING EN MONTAGE

Accu afmetingen	**Ø 22,5 × 85 +Ø 22,5 × 127,5 mm**
Omgevingstemperatuur	**5 °C tot 50 °C**

NORMEN EN GARANTIE

Normering	**IEC61951-1**
Voldoet aan CE-normen	**Ja**
Garantie	**3 jaar garantie op volledig uitval**